



## Baterias Bosch



**BOSCH**  
Tecnologia para a vida

## Silver Plus

Código	Nº Código BOSCH	Características Elétricas			Dimensão Externa (mm)			Esquema de Montagem*	Fix.*	Peso (Kg)	Código ABNT
		C20 (Ah)	RC (Min.)	CCA (A)	C	L	A				
55BSD-P	F 000 BAO 350	55	90	425	244	175	175	A-12	F1	13,9	055-D2JR
55BSE-P	F 000 BAO 351	55	90	425	244	175	175	A-11	F1	13,9	055-D2J
60BSD-P	F 000 BAO 360	60	90	530	244	175	175	A-12	F1	14,5	060-D2JR
60BSE-P	F 000 BAO 361	60	90	530	244	175	175	A-11	F1	14,5	060-D2J
70BSD-P	F 000 BAO 380	70	115	675	281	175	175	A-12	F2	18,3	070-D3JR
70BSE-P	F 000 BAO 381	70	115	675	281	175	175	A-11	F2	18,3	070-D3J

## Silver

Código	Nº Código BOSCH	Características Elétricas +/-10%			Dimensão Externa (mm)			Esquema de Montagem*	Fix.*	Peso (Kg)	Código ABNT
		C20 (Ah)	RC (Min.)	CCA (A)	C	L	A				
40BSD	F 000 BAO 220	40	55	300	210	175	175	A-12	F1	10,8	040-D1JR
40BSE	F 000 BAO 221	40	55	300	210	175	175	A-11	F1	10,8	040-D1J
45BSD	F 000 BAO 230	45	65	330	210	175	175	A-12	F1	11,4	045-D1JR
45BSE	F 000 BAO 231	45	65	330	210	175	175	A-11	F1	11,4	045-D1J
50BSD	F 000 BAO 331	50	75	400	207	175	190	A-12	F1	13,0	050-D1JR
50BSD-A	F 000 BAO 388	50	60	330	238	129	225	A-12	F4	12,1	50B24L(JIS)
50BSE-A	F 000 BAO 389	50	60	330	238	129	225	A-11	F4	12,1	50B24R(JIS)
55BSD	F 000 BAO 340	55	90	425	244	175	175	A-12	F1	13,3	055-D2JR
55BSE	F 000 BAO 341	55	90	425	244	175	175	A-11	F1	13,3	055-D2J
60BSD	F 000 BAO 349	60	100	460	242	175	190	A-12	F1	15,4	060-D2JR
60BSD-V	F 000 BAO 352	60	90	480	244	175	175	A-12	F1	14,5	060-D2JR
60BSE-V	F 000 BAO 353	60	90	480	244	175	175	A-11	F1	14,5	060-D2J
70BSD	F 000 BAO 384	70	115	620	281	175	175	A-12	F2	16,5	070-D3JR
70BSE	F 000 BAO 385	70	115	620	281	175	175	A-11	F2	16,5	070-D3J
100BSE	F 000 BAO 430	100	180	750	329	171	241	A-11	F4	25,9	100-H1
150BSD	F 000 BAO 540	150	270	950	511	213	236	B-21	F4	42,6	150-S2
170BSD	F 000 BAO 550	170	330	1000	511	213	236	B-21	F4	44,1	170-S2

## Super Tecno

Código	Nº Código BOSCH	Características Elétricas +/-10%			Dimensão Externa (mm)			Esquema de Montagem*	Fix.*	Peso (Kg)	Código ABNT
		C20 (Ah)	RC (Min.)	CCA (A)	C	L	A				
40BTD	F 000 BAO 232	40	55	300	210	175	175	A-12	F1	10,8	040-D1JR
40BTE	F 000 BAO 233	40	55	300	210	175	175	A-11	F1	10,8	040-D1J
45BTD	F 000 BAO 234	45	65	330	210	175	175	A-12	F1	11,5	045-D1JR
45BTE	F 000 BAO 235	45	65	330	210	175	175	A-11	F1	11,5	045-D1J
55BTD	F 000 BAO 390	55	90	425	240	175	175	A-12	F1	13,3	055-D2JR
55BTE	F 000 BAO 391	55	90	425	240	175	175	A-11	F1	13,3	055-D2J
65BTD	F 000 BAO 392	65	110	620	281	175	175	A-12	F2	16,7	065-D3JR
65BTE	F 000 BAO 393	65	110	620	281	175	175	A-11	F2	16,7	065-D3J
75BTD	F 000 BAO 398	75	105	530	273	170	226	A-12	F3	17,9	075-P1MR
75BTE	F 000 BAO 399	75	105	530	273	170	226	A-11	F3	17,9	075-P1M
90BTD	F 000 BAO 460	90	165	750	320	171	226	A-12	F4	24,0	090-P1MR
90BTE	F 000 BAO 461	90	165	750	320	171	226	A-11	F4	23,5	090-P1M
90BTD-M	F 000 BAO 462	90	160	700	360	177	190	A-12	F1	23,1	090-E2JR
135BTD	F 000 BAO 464	135	240	750	510	213	235	B-21	F4	41,0	135-S2
150BTD	F 000 BAO 560	150	270	950	510	213	235	B-21	F4	42,6	150-S2
150BTE	F 000 BAO 561	150	280	950	513	223	218	B-25	F4	41,0	150-S2R
170BTD	F 000 BAO 562	170	330	1000	510	213	235	B-21	F4	44,1	170-S2
175BTE	F 000 BAO 563	175	320	1100	513	223	218	B-25	F4	46,1	175-S2R
180BTD	F 000 BAO 650	180	340	900	530	280	246	B-21	F4	53,1	180-H1

\* Verificar esquema de montagem e fixação no catálogo de Baterias Bosch.

